

# Mirror坐姿仪使用手册



# 目录

## 第一章 产品简介

1.1 产品概述.....	3
1.2 产品尺寸图.....	4
1.3 产品示意图.....	5
1.4 产品参数.....	6
1.5 包装及配件.....	6

## 第二章 操作指引

2.1 APP软件安装.....	7
2.2 录入坐姿前准备.....	7
2.3 绑定设备.....	7
2.4 固件升级.....	8

## 第三章 常见故障对策.....8

## 第四章 服务与声明

4.1 售后服务与保证.....	9
4.2 联系方式.....	10

# 第一章 产品简介


## 1.1 产品概述

Mirror坐姿仪是CZUR推出的一款全新智能坐姿仪,采用高性能的广角高清摄像头、Quad-core Cortex-A7处理器、高清传感器、激光灯、本地AI算力芯片、AI坐姿识别技术、蓝牙、语音/静音提醒、搭配手机App使用;具有坐姿提醒、久坐提醒等丰富的功能;适用于成人、小孩、家庭、个人等。

坐姿提醒功能能够提醒小孩或成人不正确的坐姿习惯,逐步养成良好的坐姿,以缓解脊椎和腰椎的压力;久坐提醒功能能够改善小孩或成人长时间久坐的习惯,逐步养成活动休息的好习惯,以缓解身体和用眼疲劳。

希望通过这一创新产品,让所有办公人士和学生群体,在颈椎和腰椎出现问题之前,即可通过Mirror坐姿仪养成良好的坐姿习惯,避免身体的伤害。

## 1.2 产品尺寸图



单位:mm

## 1.3 产品示意图



### 说明:

#### 1.触摸键

- 1)点触:切换坐姿模式;
- 2)长触2秒后松开:录入/重录自定义坐姿;
- 3)长触8秒后松开:进入APP绑定模式。

#### 2.指示灯



- 1)蓝灯闪烁:设备通电启动中;
- 2)蓝灯常亮:进入智能坐姿模式;
- 3)白灯闪烁:自定义坐姿模式录入中;
- 4)白灯常亮:代表自定义坐姿模式;
- 5)蓝灯快闪:进入体验模式;
- 6)蓝灯、白灯交替闪烁:APP配对绑定中。

#### 3.摄像头, 坐姿检测。

#### 4.激光灯, 静音提醒器。

#### 5.扬声器, 语音提醒器。

#### 6.语音提醒功能键

- 1)  :语音提醒功能关闭;
- 2)  :语音提醒功能开启。

#### 7.RESET键, 点按:进入固件升级模式;

长按3秒后松开:恢复出厂设置;

按下时,同时用Type-c线将设备连接电脑:  
可进入故障烧录模式(设备遇异常/故障时,  
或在客服指导下使用)。

#### 8.Type-c接口, 连接电脑或电源适配器。

## 1.4 产品参数

CZUR Mirror系列产品类型为智能坐姿仪, 外壳材料分为金属或塑料。

### 基本参数

1. 产品尺寸:133.06\*42MM。
2. 产品重量:180g (净重)。
3. 坐姿摄像头:200万像素、定焦、视频流格式(YUV)、CZUR AEC算法。
4. 顶部指示灯颜色状态:电源指示灯(蓝色)、状态指示灯(白色)。
5. 录入方式:触摸指示灯按键。
6. 激光灯光斑图案:红色点状。
7. 激光安全级别:CLASS 1。

## 1.5 包装及配件

设备主体、电源适配器(选配)、Type-c线、《入门指南》、质保卡、保护套(选配)。

## 第二章 操作指引

### 2.1 APP软件安装

1. 本产品是由移动端APP进行配置和控制, 请到官方网站  
[www.czur.com/cn/app/czur](http://www.czur.com/cn/app/czur)下载, 也可扫描右侧二维码下载;
2. 安装并运行“成者CZUR”APP, 然后根据提示操作即可。



### 2.2 录入坐姿前准备

1. 从包装盒中取出Mirror坐姿仪;
2. 将Mirror坐姿仪有摄像头一侧朝向用户, 放置于用户左前方或右前方50-80cm左右的距离, 用户尽可能挺直腰背、适度低头;
3. Type-c线插入Mirror坐姿仪连接PC或电源适配器, 蓝灯慢闪25秒左右后进入智能坐姿模式, 长触2秒左右后松开顶部触摸键开始录入标准坐姿;
4. 根据语音提醒录入标准坐姿;
5. 注意: 在录入坐姿时用户尽可能挺直腰背、适度低头, 避免将镜头直对阳光或其他强光, 以免会影响算法与提醒效果。

### 2.3 绑定设备

1. Mirror坐姿仪通电启动;
2. 手机开启系统蓝牙后打开“成者CZUR”APP;
3. 在“成者CZUR”APP首页中点击右上角“+”, “添加功能程序”界面中选择“明镜Mirror”, 点击“选好了”, 添加成功后“明镜Mirror”在首页显现, 点击首页“明镜Mirror”;

4. 在“明镜Mirror”界面点击“+”，添加Mirror坐姿仪；
5. Mirror坐姿仪长触8秒左右后松开顶部触摸键进入蓝牙绑定模式；
6. “成者CZUR”APP会进行设备搜索(最长持续45秒左右)，搜索到Mirror坐姿仪时，点击“现在连接”按钮进行设备的连接；
7. 连接成功后进入“设备主页面”即可进行操作。

## 2.4 固件升级

1. 从官网www.czur.com的【技术支持】板块、选择明镜Mirror，下载CZUR固件升级工具，并在电脑上安装，软件安装步骤，请参考安装界面提示；
2. Type-c线插入Mirror坐姿仪连接PC；
3. 打开PC端中的CZUR固件升级工具，使用曲别针等硬物短按Mirror坐姿仪底部RESET键即可开始进行固件升级；
4. 在CZUR固件升级工具界面中“当前可用最新固件”旁会显示出系统发布的最新固件版本，点击“下载”按钮，下载完成后点击“升级”按钮即可开始升级；
5. 设备升级成功后有语音提示。
6. 注意：
  - 1)在升级固件过程中，未完成之前请勿对设备进行任何操作；
  - 2)在升级固件成功后，待设备重启后在使用，在完成之前请勿对设备进行任何操作。

## 第三章 常见故障对策

1. 电源指示灯不亮
  - 1)检查Type-c线是否插入设备，USB Type A接口是否连接电脑，电脑是否已经打开，电脑 USB 端口是否损坏；



- 2)检查Type-c线是否插入设备,USB Type A接口是否插稳电源适配器,电源适配器是否插入排插。
2. 无声音提示  
确认Mirror坐姿仪底座下语音提醒功能键是否开启。
3. 绑定设备失败
  - 1)检查Mirror坐姿仪是否开机;
  - 2)手机蓝牙是否打开。
4. 触摸指示灯按键后无反应
  - 1)检查Mirror坐姿仪是否开机;
  - 2)手指是否触摸全指示灯按键。

## 第四章 服务与声明

尊敬的用户,感谢您使用本公司生产的Mirror坐姿仪系列产品,为保护您的合法权益,请熟读并严格遵守以下相关标准及注意事项。

### 4.1售后服务与保证

1. 本产品所有售后政策遵守国家的售后规定,产品本身质量问题,七天包退,一年内保修,终生维修。
2. 保修范围包括坐姿仪主体,耗材及外观等不在保修范围。
3. 产品送修时,请填写《质保卡》,须附有完整包装,确保运输安全与维修质量。
4. 产品后续升级或更新换代,恕不另行通知,本公司对以上条款保留最终解释权。

## 5. 非保修范围

- 1)本产品最高使用环境温度为40℃。
- 2)因错误安装或在非产品所规定的工作环境下使用造成的故障或损坏(例如温度过高、环境过于潮湿等)。
- 3)非本公司部件或用户自行更换配件造成的损坏。
- 4)因灾害、事故或人为因素造成的损坏。
- 5)因擅自拆机修理或越权改装或滥用造成的故障或损坏。
- 6)因非成者授权的维修中心进行维修造成的损坏。

## 4.2联系方式

您可以通过以下方式,取得本公司的技术支持及相关信息

### 大连成者科技有限公司

中国•深圳 南山区高新南七道深港产学研基地西座北翼 9 层

中国•大连 高新园区火炬路 32 号创业大厦 A 座 10 层 1001 室

制 造 商 :大连成者科技有限公司

售后地址:广东省东莞市凤岗镇浸校塘环村路 170 号汇鸿工业园 E 栋 6 楼

售 后 电 话 : 0755-23974826

售后服务 QQ :4008507919(厂商推荐,便于远程协助、且无需等待)

统一服务热线:400-850-7919

邮 箱:service@czur.com

网 站:www.czur.com